



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Trapano avvitatore a percussione

Trapano avvitatore a percussione a batteria **con motore brushless**, freno motore elettrico per un lavoro preciso negli avvitiamenti in serie, cambio a 2 velocità, sistema di protezione elettronica per salvaguardare la batteria da sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo, buona visuale della superficie di lavoro grazie alla luce LED, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, batterie con attacco rapido a slitta.

Dotazione: - 2 batterie - 1 caricabatteria - 1 gancio per cintura - **1 valigetta TSTAK**



- Li-Ion
- Volt 18
- Ah 3,0
-
-
- regolazione elettronica
-
-
-
-



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	Potenza resa (W)	N° di giri (1/min)	N° di percussioni (1/min)	Apertura mandrino (mm)
R054260005	◆	3	18	340	0÷450 / 0÷1650	0÷7650 / 28050	1,5-13
Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max foratura muratura (mm)	Ø max vite (mm)	Regolazione coppia di serraggio	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso con batteria (Kg)
13	30	13	13	15 posizioni	65	si	1,7



Trapano avvitatore a percussione



Trapano avvitatore a percussione a batteria **con motore brushless**, **KickBack Control** per lo spegnimento automatico dell'utensile in caso di bloccaggio in fase di lavorazione, modulo **Bluetooth Connectivity** per la connessione diretta allo smartphone, sostituzione rapida degli accessori con una mano sola grazie al mandrino autoserrante interamente in metallo a una boccola con Auto-Lock, freno motore elettrico per un lavoro preciso negli avvitiamenti in serie, buona visuale della superficie di lavoro grazie alla luce LED, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, **Electronic Motor Protection (EMP)** per proteggere il motore dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dal bloccaggio, **Electronic Cell Protection Bosch (ECP)** per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.

Dotazione: - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 1 impugnatura supplementare - **1 valigetta L-Boxx**

- Li-Ion
- Volt 18
- Ah 5,0
-
-
- regolazione elettronica
-
-
-
-
-



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	N° di percussioni (1/min)	Apertura mandrino (mm)	
R056370005	◆	5	18	0÷480 / 0÷2100	0÷31500	1,5-13	
Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max foratura muratura (mm)	Ø max vite (mm)	Regolazione coppia di serraggio	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso con batteria (Kg)
13	82	16	12	25 posizioni	110	si	2,2

UTENSILI A BATTERIA

7